

Technische gegevens		F100D-P
Artikel nummer	042311	
Aandrijving	draaistroommotor	
Motor	1,70kW – 220/380V - 50Hz	
Motortoerental	2.800 omw./min	
Draairichting	rechts	
Voedingsslag	50 mm	
Vedingsdruk	2700 N bij 6 bar	
Spindeltoerental	2.800 omw./min	
Spindeldraairichting	rechts	
Gereedschapopname	Spantangopname Gr.16 (ø2-ø16mm)	
Gewicht	28,20 kg	

Toebehoren (optie):

Spantang Gr.16 (ø2-ø16mm)

Steeksleutel SW30 - vlak

Haaksleutel 40/42

Vetspuit

artikel nr. 131030

artikel nr. 139040

artikel nr. 980007

Door middel van een statische frequentieomvormer kann het toerental van de F100D-P traploos tot 5.600 omw./min. worden verhoogd.

De voor de toerenregeling benodigde frequentieomvormer is een optie en moet apart worden besteld.